## S&A

## MFC-100 マルチファンクションカード



## 仕様

電力供給:

**PS 1 と PS 3:** 電圧出力: 0 - 5.5 VDC

電流出力: 0 - 2.4 A 分解能制御: 12 bits

**PS 2:** 電圧出力: 0 - 19 VDC

電流出力: 0 - 0.4 A 分解能制御: 12 bits

**カウンター:** 直結: DC - 100 MHz

プレスケール: 20 MHz - 1 GHz 分解能: ゲート時間によって

制御されたソフトウェア

入力: チャンネルA

チャンネルB 外部基準

**検出 1 と 2:** 入力範囲: -5v から +5v

A/D 解像度: 12 bits

**デジタル入力 / 出力:** イン: 16 bit (2 - 8-bit ポート)

アウト: 16 bit (2 - 8-bit ポート)

**消費電力:** 5vに対して1.0A

-12vに対して0.3 A

+12v (外部負荷に依存)に対して0.3から4.3 A

重量: 2 lbs (0.91Kg)

**寸法:** 5.4 (H) x 14 (L) x 2.5 (D) インチ(フルスロット)

137.2 (高さ) x 355.6 (長さ) x 63.5 (奥行) mm

**インターフェース:** PCI バス

## サンダースジャパン株式会社

〒105-0013東京都港区浜松町2-1-15芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774 E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web http://www.saunders-assoc.com